



K.5 Radio Touch DAB+ stal szlachetna

29847004

Funkcje

- odliczanie wsteczne
- budzik z funkcją drzemki
- sleep timer
- regulacja poziomu głośności

Kompatybilność

Do głośników na każdy kanał 4...8

Elementy sterujące i wskaźniki

- obsługa poprzez lekkie dotknięcie powierzchni sensora (wyświetlacz)
- wskazywanie godziny i daty
- podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny

Połączenia

- radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS
- zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

Częstotliwość

zakres częstotliwości (sygnał radiowy) 87,5...108 MHz

Pamięć

Liczba pozycji w pamięci 16

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	stal szlachetna
Kolor	Stal nierdzewna
Kolor RAL	RAL 9022
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	mat

Wymiary

Głębokość montażu	33 mm
Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.)	35 x 28 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	montaż pojedynczy i kombinowany, śruba mocująca poprzez płytkę wsporczą
--------	---

Podłączenie

Przekrój przewodu	maks. 2,5 mm
Przekrój przewodu (głośnik)	maks. 1 mm
Połączenie	z 2 przyłączami głośników
- z zaciskami śrubowymi	

Ustawienia

- ręczne i automatyczne wyszukiwanie stacji

Wyposażenie

- 8 pamięci nieulotnych nadajnika
- odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker K.5

Instrukcje

Tekst wskazówki	Do pracy niezbędne jest podłączenie przynajmniej jednego głośnika.
-----------------	--